

ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

EN

ROBIN SHOWER MAINS VOLTAGE GU10 DOWNLIGHT, IP65

RS10165GZ-01, RS10165GZ-03, RS10165GZ-13

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION
AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property.
If in any doubt about the installation or use of this product, consult a
competent electrician

Note:

Product technical information and specification may change over time
without prior notification. For the latest technical information please
visit our web site www.ledgrouprobust.com or robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Class II, IP65,
Suitable for mounting on a normally flammable surface.
Max Lamp: 50W GU10 lamp

Installation

- 1 Ensure mains supply is switched off.
- 2 Mark ceiling with appropriate cut-out size.
- 3 Before cutting, ensure that the hole does not impinge on joists, pipe work,
cables or other building services.
- 4 Ensure there is at least 100mm of free space around and 50mm above the
luminaire. Do not cover the luminaire with thermal insulation.
- 5 Connect supply cables Live and Neutral to fitting terminals (polarity is
unimportant). Do Not Earth!
- 6 Offer luminaire up to cut-out with the springs being held vertically. The
luminaire is retained in position by the spring tension against the ceiling.
- 7 Lamp installation and replacement:

! Ensure mains supply is off. ! When operating the luminaire is too hot to touch.
Switch off and allow to cool before undertaking any maintenance work. Pull front
bezel downwards to remove. Pull lampholder off lamp pins and slide lamp out of
retaining brackets. Fit lampholder to new lamp and position lamp in retaining
brackets. Replace front bezel before switching on.

Note: Bulb not included

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic
Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out
wheelie bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning
this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or
a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a
replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the
environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from
normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelie bin symbol" on a product indicates this equipment
must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of
according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

NL

ROBIN DOUCHE NETSPANNING GU10 DOWNLIGHT, IP65

RS10165GZ-01, RS10165GZ-03, RS10165GZ-13

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN
HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of
eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het
gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende elektricien

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente
technische gegevens naar onze website www.ledgrouprobust.com of
robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP65
Geschikt voor montage op normal onvlambaar oppervlakte
Max Lamp: 50W GU10 lamp

Installatie

- 1 Zorg dat de voeding is uitgeschakeld.
- 2 Markeer de overeenkomstige uitsparing op het plafond
- 3 Ga voordat u begint met boren na dat de boorgaten geen balken, leidingen,
kabels of andere voorzieningen van het gebouw kunnen beschadigen
- 4 Zorg dat u een vrije ruimte hebt van minstens 100mm rond en 50mm boven
de armatuur hebt. Bedek de armatuur niet met thermische isolatie.
- 5 Sluit de stroomkabels Stroom en Neutraal aan op de aansluitklemmen van de
armatuur (polariteit maakt niet uit). Niet aarden!
- 6 Steek de armatuur met de veren verticaal in de uitsparing. De
armatuur wordt op zijn plaats gehouden door de veerdruk tegen het plafond.
- 7 Installatie en vervanging van de lamp:
! Zorg dat de voeding is uitgeschakeld. ! Wanneer de lamp brandt, wordt de
armatuur te heet om aan te raken. Schakel uit en laat afkoelen voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Trek de voorste rand naar beneden om te
verwijderen. Trek de lampenhouder van de lampen en schuif de lamp uit de
beugels. Plaats de lampholder op een nieuwe lamp en plaats de lamp in de
beugels. Plaats de rand opnieuw voordat u de lamp inschakelt
Opmerking: Lamp niet inbegrepen

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA,
pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product
aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch
afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het
milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze
gescheiden gehouden worden van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in
het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit
apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid,
maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving
voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien

ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

DE

ROBIN SHOWER NETZSPANNUNG GU10 DECKENEINBAULEUCHE, IP65

RS10165GZ-01, RS10165GZ-03, RS10165GZ-13

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN,
UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs
konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit
ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite
www.ledgrouprobust.com oder robustdirect.com für aktuelle technische
Informationen.

-20°C < TU < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP65
Kann auf normal entflammaren Oberflächen montiert werden.
Max Leuchte: 50W GU10 Leuchte

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass das Stromnetz ausgeschaltet ist.
2. Markieren Sie an der Decke eine geeignete Ausschnittgröße.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Ausschneiden, dass dabei keine Rohre,
Leitungen oder andere Haustechnik beschädigt werden.
4. Achten Sie darauf, dass rund um den Installationsbereich mindestens 100 mm
und oberhalb der Leuchte 50 mm Platz sind. Decken Sie die Leuchte nicht mit
einem wärmeisolierenden Material ab.
5. Spannungsführendes, neutrales und Erdkabel an die Anschlussklemmen
anschießen (die Polarität spielt keine Rolle). Nicht erden!
6. Schieben Sie die Leuchte mit den Federn vertikal in die ausgeschnittene
Öffnung. Die Leuchte wird durch die Federspannung an der Decke gehalten.
7. Installation und Auswechslung der Lampe:
Vergewissern Sie sich, dass das Stromnetz ausgeschaltet ist! Die eingeschaltete
Leuchte ist zu heiß, um sie anzufassen. Schalten Sie sie vor Wartungsarbeiten
aus und lassen Sie sie abkühlen. Ziehen Sie die Frontabdeckung zum
Abnehmen nach unten. Ziehen Sie die Lampenfassung von den Pins und
schieben Sie die Lampe von den Halteklammern herunter. Befestigen Sie die
Fassung an der neuen Lampe und setzen Sie die Lampe wieder in die
Halteklammern ein. Setzen Sie vor dem Einschalten der Leuchte die
Frontabdeckung wieder auf.

Hinweis: Leuchtmittel nicht enthalten.

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten
getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer
durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie
dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für
Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie
einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind,
falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll
getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses
Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften
für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

ROBUS®

QUALITY PRODUCTS BY LED GROUP

ROBIN - PLAFONNIER AVEC ALIMENTATION SECTEUR POUR DOUCHE GU10 IP65

FR

RS10165GZ-01, RS10165GZ-03, RS10165GZ-13

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.ledgrouprobust.com ou robustdirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP65

Convient à une installation sur une surface normalement inflammable

Lampe Max : lampe GU10 50W

Installation

- 1 Vérifier que l'alimentation électrique est coupée.
- 2 Tracer la découpe à effectuer au plafond.
- 3 Avant de procéder à la découpe, vérifier que le trou n'empiète pas sur l'emplacement de solives, de conduites, de câbles ou d'autres éléments de la construction.
- 4 Vérifier que l'espace libre n'est pas inférieur à 100 mm autour et 50 mm au-dessus du luminaire. Ne pas couvrir le luminaire avec l'isolation thermique.
- 5 Connecter la phase et le neutre de l'alimentation électrique aux bornes du luminaire (la polarité est sans importance). Ne pas raccorder le luminaire à la terre !
- 6 Insérer le luminaire dans la découpe en maintenant les ressorts verticaux. Le luminaire est maintenu en place par la pression des ressorts contre le plafond.
- 7 Pose et remplacement de la lampe :

Vérifier que l'alimentation électrique est coupée. Le luminaire allumé est trop chaud pour être touché ! Éteindre le luminaire et attendre qu'il refroidisse avant toute intervention. Enlever l'enjoliveur frontal en le tirant vers le bas. Extraire la douille des broches de la lampe et séparer la lampe des étriers de maintien. Remplacer et remettre la lampe en place dans les étriers de maintien. Remettre l'enjoliveur en place avant d'allumer la lampe.

Remarque : ampoule non fournie

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.

Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

LED Group

Western Retail Park

Nangor Road

Dublin 12

Ireland

Tel: +353 1 7099000

Fax: +353 1 7099060

Email: info@ledgrouprobust.com

Website: www.ledgrouprobust.com

